

力揚電機工業有限公司
J系列功能表

功能 \ 機種	J2n32MR(T)	J22A32MT	J24A32MT	J22A30ML	J24A28ML	J3n32MR(T)	J32A32MT	J34A32MT	J32A30ML	J34A28ML	J32B32MT	J34B32MT	J32B30ML	J34B28ML
程式容量 steps	16K	16k	16k	16k	16k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k
單相高速計數器	8點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)
AB相高速計數器	4組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)
輸入滤波功能	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
高速脈波輸出	2Kpps	2點(100Kpps)	4點(100Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)	2Kpps	2點(200Kpps)	4點(200Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)	2點(200Kpps)	4點(200Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)
高速PWM / 0.01ms	X	2點	2點	2點	2點	X	2點	4點	2點	4點	2點	4點	2點	4點
任意頻率輸出	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
即時變速度功能	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
即時變位置功能	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
虛擬軸	X	1	1	1	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1
浮點運算&三角函數	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
直線圓弧補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
手搖輪MPC	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G00一段位置	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G01直線補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G02圓弧補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G03圓弧補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G04電子凸輪	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G05圓周運動	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G06比例跟蹤	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G07飛射運動	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G08追射運動	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G20原點復歸	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
對標功能	*** User Ladder Program + External Interrupt Xnnn Control													
脈波輸出方式	OC	OC	OC	LD	LD	OC	OC	OC	LD	LD	OC	OC	LD	LD