

力揚電機工業有限公司
J系列功能表

功能 \ 機種	J2n32MR(T)	J22A32MT	J24A32MT	J22A30ML	J24A28ML	J3n32MR(T)	J32A32MT	J34A32MT	J32A30ML	J34A28ML	J32B32MT	J34B32MT	J32B30ML	J34B28ML
程式容量 steps	16K	16k	16k	16k	16k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k	64k
單相高速計數器	8點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	6點(100KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)	8點(200KHz)
AB相高速計數器	4組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	3組(100KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)	4組(200KHz)
高速脈波輸出	2Kpps	2點(100Kpps)	4點(100Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)	2Kpps	2點(200Kpps)	4點(200Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)	2點(200Kpps)	4點(200Kpps)	2點(400Kpps)	4點(400Kpps)
高速PWM / 0.01ms	X	2點	2點	2點	2點	X	2點	4點	2點	4點	2點	4點	2點	4點
任意頻率輸出	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
即時變速度功能	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
即時變位置功能	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
虛擬軸	X	1	1	1	1	X	1	2	1	2	1	2	1	2
浮點運算&三角函數	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
直線圓弧補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
手搖輪MPG	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G00一段位置	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G01直線補間	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G02圓弧補間(CW)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G03圓弧補間(CCW)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G04電子凸輪	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G05區間運動	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G06比例跟隨	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
G07飛剪運動	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G08追剪運動	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	O
G28原點復歸	X	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
對標功能														
輸入倍波功能														
脈波輸出方式	OC	OC	OC	LD	LD	OC	OC	OC	LD	LD	OC	OC	LD	LD

*** 脈波輸出方式 OC(Open Collector) LD(Line Drive)(Differential)

*** 高速PWM 解析度為0.01ms